



**Artikelnr.:** L824, **Bezeichnung:** DUR-line MSRP 58 eco Multischalter 5/8  
**Preis:** EUR 49,90 (incl.MwSt.,zzgl.[Versand](#))  
**Verfügbarkeit:** Schwerpunktartikel, wird in hoher Stückzahl am Lager gehalten, sofort lieferbar  
**Bestellweg:** <http://www.berlin-satshop.de>  
**Artikel-Link:** <http://www.berlin-satshop.de/dur-line-msrp-58-eco-multischalter-5-8-L824.htm>

Stand: 18.10.21 00:07:02

DUR-line MSRP 58 eco Multischalter 5/8

Ab sofort können Sie auf ein Netzteil verzichten, denn diese Multischalter benötigen dank neuester Technologie nur noch einen Bruchteil der bisherigen Leistung.

Zum Empfang von 1 Satellit für bis zu 8 Teilnehmer.

An jedem der 8 Ausgänge kann jeweils 1 SAT-Receiver oder TV mit integriertem SAT-Empfangsteil angeschlossen werden.

Dieses Modell hat einen eingebauten 22kHz Generator und kann somit entweder mit Quattro- als auch mit Quad-LNBs angesteuert werden.

#### Daten DUR-line MSRP 58 eco:

- Geringe Stromaufnahme von nur noch 60mA
- kein 230 Volt-Anschluss notwendig
- maximale Sicherheit, da kurzschlussfest
- passend für alle Quad- und Quattro-LNB (wichtig für bestehende Anlagen)
- jedem Teilnehmer stehen alle Übertragungsebenen zur Verfügung
- 0 Watt im Standby Betrieb
- sehr geringe Durchgangsdämpfung des Sat-Signals
- hohe Entkopplung der Übertragungsebenen
- höchste Signalgüte für jeden einzelnen Teilnehmer
- HDTV-, 3D, HD+, 4K, UHD und Sky-tauglich

#### Eingänge:

- 4x Sat/IF-Eingänge (Quattro- oder Quad-LNB)
- 1x Terrestrischer Eingang (DVB-T2 / UKW / DABplus / KabelTV)

#### weitere Daten:

- Ausgänge: 8
- Schaltspannung: 14,5-15,5 V-DC / 0/22kHz (+/- 4 kHz)
- Frequenzbereich: Satellit: 950 - 2150MHz / Terrestrisch: 5 - 790MHz
- Dämpfung: Satellit: - 4dB bis +2dB / Terrestrisch: -18 bis -20dB
- max.Eingangsspegel: max. 95dBµV
- max.Ausgangsspegel: max. 97dBµV
- Stromverbrauch: max. 60mA
- Entkopplung: SAT-SAT: >30dB / SAT-TV: >35dB
- Temperatur: -20 bis +65°C
- optionales Netzteil: 18 VDC / 500mA



#### andere Kunden kauften auch:

Sat-Loop  
Anschlusskabel 35cm



[Sat-Loopkabel 2xF-Stecker 35cm \(Artnr.K511\)](#)



[F-Stecker 8mm wasserdicht \(Artnr.S182\)](#)